DATENBLATT

Wir öffnen Welten

TASTA AUDIO IP

IP-INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS: IP

Die TASTA IP-Innenstationen bieten ein hervorragendes Design und können mit anderen Geräten in IP-Basierte Systeme integriert werden. Die Abmessungen des Audio- und Videogerätes sind gleich. So kann nachträglich ein Audio- gegen ein Videogerät getauscht werden. In der Audioversion ist der Platz für das Videobild mit einem Lautsprechergitter belegt.

Mit Ambientebeleuchtung und Orientierungslicht

Signalisierung eines Türrufes über die Ambientebeleuchtung möglich

Visuelle Anzeige von Türrufen und Ruftonabstellung über LED-Anzeigen

SmartSlot als Erweiterung bestellbar

Funksignalgerät für eine zusätzliche Signalisierung des Türrufs bestellbar

INNENSTATION	Artikel-Nr.
TASTA Audio IP	ISW5410-0145

ZUBEHÖR	Artikel-Nr.
Tischzubehör*	ZIT5000-0030
TASTA Montageschale, 8-polig (im Lieferumfang enthalten)	ZIA5006-0145
TASTA Aufputzmontageadapter, Edelstahl	ZIA5011-0130

ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT	Artikel-Nr.
Funksignalgerät inkl. Smart Stick Funksendeplatine	FFL3200-0

* inkl. Anschlußkabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlußstecker

TASTA AUDIO IP

PRODUKTMERKMALE

- VoIP-fähige Innenstation zum Freisprechen
- HTTP-Steuerfunktionen / SIP-Ruf: an Funktionstasten
- Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- Sprechverbindung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- Mithörsperre: ja
- automatische Gesprächsabschaltung: ja
- Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- Ambientebeleuchtung: an Lichtschalttaste
- Ruftonlautstärke, Gesprächslautstärke: einstellbar
- Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), weiss

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- Internruf: aktivierbar
- zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster
- LED (rot): Ruftonabschaltung
- LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- funktional erweiterbar: Funksignalgerät
- Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- Fehleranzeige: optisch / akustisch
- Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Konfigurationssoftware

VERMASSUNG (IN MM)



SPEZIFIKATION AUDIO

- Protokolle: IPv4, TCP, UDP, CHCP, HTTP, HTTPS,
- SIP 2.0, RTP, Syslog, ICMP, ARP
- Audio Codecs: G.711a/μ / G.722
- Audioübertragung: Voll-Duplex
- Echo-Kompensation: ja
- Automatic Gain Control: ja

TECHNISCHE DATEN

- Technologie: Netzwerktechnik
- LAN-Anschluss: IEEE802.3u 10/100BASE-TX/s, Auto MDIX, Konnektierung Schraubklemme
- Spannungsversorgung: IEEE802.3af Mode A (PoE) / 18 – 26 V DC (Gleichspannungsnetzgerät)
- Stromaufnahme, maximal (W): 2,5
- Aufputzgehäuse H x B x T (mm): 195 x 94 x 21
- zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 bis +40
- Schutzart: IP30

http://www.tcsag.de/produkte

ZUBEHÖR

Tischzubehör

TASTA Montageschale, zur Montage auf Wand und UP-Dose (im Lieferumfang enthalten)

TASTA Aufputzmontage-adapter

ERWEITERUNGEN

Funk-signalgerät

SmartStick-Funksendeplatine

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

KfW-Förderung beantragen und Zuschuss sichern!

http://www.tcsag.de/kfw

Stand bei Drucklegung 10-2023 | Technische Änderungen vorbehalten. | Art. VF9627